

PRODUKTINFORMATION OTICON CONNECTLINE TV-ADAPTER

Med **ConnectLine tv-adapter 2.0** kan brugere af Oticon høreapparater høre lyden fra et fjernsyn eller en anden lydkilde ved deres foretrukne lydstyrke ved at bruge Streamer Pro 1.1 eller Streamer 1.4. ConnectLine tv-adapter 2.0 understøtter en række forbindelser, heriblandt digital stereo og Dolby Digital® via det optiske TOSLINK.

Et komplet integreret system

Med ConnectLine er det brugeren, der har kontrol over systemet og ikke omvendt. Avancerede funktioner såsom AutoPriority, AutoConnect og SelectMe sørger for, at brugerne fx kan høre og tage telefonen, mens de ser fjernsyn.

Nemt at bruge

ConnectLine er udviklet og grundigt afprøvet med høreapparatbrugere i tankerne, for at sikre at det er så nemt at bruge som muligt.

Mange tilslutningsmuligheder

For brugere, som har brug for mere end én lydkilde, fx. to fjernsyn, vil funktionen SelectMe™ sørge for problemfrit skift fra den ene enhed til den anden.

Dolby Digital® og digital stereo

ConnectLine tv-adapter 2.0 understøtter digital lyd i to gængse formater: Dolby Digital® og digital stereo (PCM) Dette giver brugere flere muligheder for at kunne høre streamet lyd fra hjemmebiografssystemer og fjernsyn.

Lyd fra fjernsyn og lydsystemer

Vi anbefaler, at du sikrer dig, at brugerens udstyr rent faktisk understøtter den ønskede lydkilde. Noget udstyr kræver, at indstillinger i fjernsynets lydkonfiguration ændres.

Yderligere oplysninger

Læs mere om ConnectLine på www.oticon.dk/connectline



Henvisninger

1. "Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype" skrevet af DialogDesign ("http://www.DialogDesign.dk" www.DialogDesign.dk), 15. juni 2011, 14. oktober 2011 og 7. december 2011.

Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede trademarks hos Dolby Laboratories.

Inkluderet

- Brugsanvisning
- Strømforsyning
- Tv-adapter - sort
- SCART til RCA-konverter
- RCA til RCA-stereokabel
- Minijack 3,5 mm til RCA-konverter
- TOSLINK optisk kabel 2,0 m



Tekniske data	
Dimensioner	124 x 80 x 21 mm; vægt 100 g.
ConnectLines egenskaber	Automatisk parring: Tv-adapteren parres automatisk til streameren, når denne er i parrings-mode AutoConnect: Der skiftes automatisk tilbage til fjernsynslyd efter endt telefonsamtale AutoPriority: Et opkald prioriteres over fjernsynets lyd SelectMe: Skifter mellem to eller flere TV-adaptere
Kompatibilitet	ConnectLine tv-adapter 2.0 fungerer med alle streamer-versioner. For bedst mulig kvalitet bør den seneste firmware anvendes. Streamere kan opgraderes med ConnectLine-værktøjet i tilpasningsprogrammet Genie Bemærk: SelectMe til tv virker kun med Streamer Pro 1.1 eller senere.
Indgange/format	Minijack 3,5 mm (V+H) (ved brug af det medfølgende kabel og konverter) SCART (V+H) ved brug af den medfølgende konverter og RCA-kabel RCA (V+H) TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®
Output:	TOSLINK (buffer-output fra TOSLINK-input)
Rækkevidde	Op til 30 m med Streamer Pro (ved frit udsyn)
Audio-indgang (format)	Stereo (analogt input) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby digital® (TOSLINK)
Latens (tv-adapter-input til HA speaker unit)	Analog: 37 ms Digital: 39 ms Dolby Digital®: 59 ms
Line-input følsomhed	6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ
Båndbredde	7,4 KHz/mono fra tv-input til høreapparat
Dynamisk selvjustering	AGC (analoge input) (linje ca. 0 dB 5 sek.)
Statusindikatorer	Afbryder og status-LED foran
Monteringsmuligheder	Anbragt på bord, vægmonteret
Farver	Sort.
Frekvens	Uden licens 2,4 GHz (ISM-bånd)
Emissioner	Maks. 37 dBμV/m @ 3 m, der overholder alle relevante standarder.
Driftstemperatur	10 - 45°C
Opbevaringstemperatur	-20 - 70°C
Driftsluftfugtighed	< 85 % relativ luftfugtighed
Strømforsøg	Ledig, ikke forbundet til Streamer: 0,3 W Tilsluttet til Streamer uden at streamer lyd: 0,3 W Forbundet til Streamer, mens der streames lyd: 1,0 W